

Προγραμματιζόμενο σύστημα προστασίας EnerGenie από υπέρταση με διασύνδεση LAN

EG-PMS2-LAN

YOUR SWITCH IS MY COMMAND

- Το EG-PMS2-LAN είναι ένα προηγμένο σύστημα προστασίας από υπερτάσεις με χαρακτηριστικά διαχείρισης ισχύος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις 4 πρίζες χειροκίνητα μέσω του τοπικού σας δικτύου ή του Internet μέσω χρονοδιακόπτη ή μέσω προγραμματιζόμενων ειδικών συμβάντων (π.χ. ενεργοποίηση του σαρωτή μου κάθε φορά που ξεκινώ το Photoshop ή ενεργοποίηση του εκτυπωτή μου μόνο όταν πραγματικά Τυπώνω). Με τον δωρεάν προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη στο EnerGenie.com μπορείτε να διαχειριστείτε το EG-PMS2-LAN μέσω Διαδικτύου από όλο τον κόσμο, ακόμη και με το smartphone σας.
- Μείνετε στον έλεγχο όλων των ηλεκτρικών συσκευών σας στο σπίτι ή στο γραφείο
- Προγραμματίστε τέσσερις υποδοχές ξεχωριστά μέσω LAN ή Internet
- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ηλεκτρικές συσκευές με το smartphone σας, όπου κι αν βρίσκεστε



Χαρακτηριστικά

- Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τις μεμονωμένες υποδοχές χειροκίνητα από τον υπολογιστή σας
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μεμονωμένων υποδοχών μέσω προγραμματιζόμενου χρονοδιακόπτη
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μεμονωμένων υποδοχών κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο συμβάν λογισμικού (π.χ. εκκίνηση / κλείσιμο λογισμικού Windows / άλλου λογισμικού, εκκίνηση και ολοκλήρωση εκτύπωσης του λογισμικού εκτύπωσης κλπ)
- Λόγω της διασύνδεσης LAN και του ενσωματωμένου διακομιστή ιστού, το EG-PMS2-LAN είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε υπολογιστή στο τοπικό σας δίκτυο (μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet ή λογισμικού διαχείρισης ενέργειας)

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	10
Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM	0.04557
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	12.16
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	400x145x60 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	420x350x310 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309074162
Τελωνειακός κώδικας	8544429090

Περιεχόμενα συσκευασίας

EG-PMS2-LAN
Εγχειρίδιο χρήστη και Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Καλώδιο διασύνδεσης RJ45 (κόκκινο),
καλώδιο LAN RJ45 (γκρι)
CD με λογισμικό Power Manager για Windows



Προδιαγραφές

Τάση εισόδου: μέχρι 250 VAC, 50 60 Hz
Μέγιστο ρεύμα φορτίου: 10A
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 2,5 W
Ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος
Καλώδιο τροφοδοσίας: 1,8 m
Προστασία από υπέρταση: Type3, $U_p = 1.2KV$ για L-N, $U_{oc} = 4KV$ για L-N $U_o = 230V$ $U_c = 250V$ $U_{cs} = 1.1X230V = 253V$
Δυνατότητες προγράμματος υλικού:
Μέγιστος αριθμός ανεξάρτητων συμβάντων προγραμματισμού υλικού 45 ανά υποδοχή
Ακρίβεια ρύθμισης χρόνου σε δευτερόλεπτα
Συνδυάστε περιοδικά και μία φορά τα γεγονότα
Ακρίβεια χρονοδιακόπτη: όχι περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα σφάλμα ανά ημέρα σε περίπτωση που υπάρχει πάντα ισχύς. Διαφορετικά, μπορεί να υπάρξει πρόσθετο σφάλμα έως 2 δευτερολέπτων ανά κάθε "έξοδο"

Μόνο για εσωτερική χρήση
Διαστάσεις: 378 x 98 x 55 mm
Καθαρό βάρος: έως 1 kg

Απαιτήσεις συστήματος

Τοπικό δίκτυο με υποδοχές RJ45
Οποιοσδήποτε υπολογιστής με δυνατότητα Internet που είναι συνδεδεμένος στο τοπικό δίκτυο
Απαιτείται υπολογιστής με Windows 7/8/10/11 για τη χρήση του λογισμικού