

Listwa zasilajca programowalna EnerGenie z interfejsem LAN

EG-PMS2-LAN

- TWÓJ „PSTRYK” jest dla mnie rozkazem
- EG-PMS2-LAN to zaawansowana listwa przeciwprzepięciowa z funkcjami zarządzania energią. Możliwe jest indywidualne włączenie lub wyłączenie 4 gniazdek ręcznie za pośrednictwem sieci lokalnej lub Internetu, według harmonogramu czasowego lub programowalnych zdarzeń specjalnych (np. : włączenie skanera w każdym momencie uruchamiania programu Photoshop lub włączenie drukarki tylko wtedy, gdy naprawdę wydrukować). Korzystając z darmowego osobistego konta użytkownika na stronie EnerGenie.com, możesz zarządzać siecią EG-PMS2-LAN przez Internet z całego świata, nawet z telefonem.



- Trzymaj pod kontrolą wszystkie urządzenia elektryczne w domu lub biurze
- Programuj cztery gniazda indywidualnie przez sieć LAN lub Internet
- Włącz lub wyłącz urządzenia elektryczne przy użyciu smartfona, niezależnie od tego, gdzie jesteś (wystarczy dostęp do internetu)
- Chroń swój cenny sprzęt

Cechy produktu

- Włącz / wyłącz ręcznie poszczególne gniazda z poziomu komputera
- Włączyć / wyłączyć poszczególne gniazda programowalnym harmonogramem czasowym
- Włączanie i wyłączanie pojedynczych gniazd w każdym przypadku, gdy wystąpi określone wystąpienie oprogramowania (np. Uruchamianie / wyłączenie systemu Windows / innego komputera, buforowanie wydruku, uruchamianie i kończenie pracy itp.)

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	10
Objętość kartonu	0.04557
Waga kartonu, kg	12.16
Wymiary opakowania:	400x145x60 mm
Wymiary kartonu DxDxW	420x350x310 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309074162
Kod celny	8544429090

Zawartość opakowania

EG-PMS2-LAN
Instrukcja obsługi i instrukcja szybkiej instalacji
Kabel krosowy RJ45 (czerwony), kabel LAN RJ45 (szary)
Płyta CD z oprogramowaniem Power Manager dla systemu Windows



Specyfikacja

Napięcie wejściowe: do 250 VAC, 50 60 Hz
Maksymalny prąd obciążenia: 10A
Maksymalne zużycie energii: 2,5 W
Wbudowany zasilacz
Kabel zasilający: 1,8 m
Ochrona przed przepięciami: Type3, Up = 1,2KV dla L-N, Uoc = 4KV dla L-N
Uo = 230V Uc = 250V Ucs = 1,1X230V = 253V

Możliwości harmonogramu zdarzeń:
Maksymalna liczba niezależnych harmonogramów sprzętowych 45 na jedno gniazdo
Dokładność ustawiania czasu w sekundach
Potężne okresowe i raz wydarzenia
Dokładność timera: nie więcej niż 2 sekundy błędu dziennie w przypadku, gdy prąd jest zawsze obecny. W przeciwnym razie może wystąpić dodatkowy błąd do 2 sekund na każde "wyłączenie"

Tylko do użytku w pomieszczeniach
Wymiary: 378 x 98 x 55 mm
Waga netto: do 1 kg

Wymagania systemowe

Sieć lokalna z gniazdami RJ45
Dowolny komputer z dostępem do Internetu podłączony do sieci lokalnej
Do korzystania z oprogramowania Power Manager wymagany jest komputer z systemem Windows® 2000 / XP / Vista / Windows 7/8 (korzystanie z tego