

Программируемый фильтр питания

EG-PMS2

- EG-PMS2 это программируемый с помощью компьютера фильтр питания с управлением нагрузкой. Он позволяет индивидуально переключать нагрузку в розетках, до 4 штук.



Особенности

- Ручное включение и выключение розеток при помощи управляющей программы на компьютере
- Включение и выключение розеток по заданному расписанию
- Включение и выключение розеток в зависимости от событий, происходящих на компьютере (старт/выключение Windows или других программ, старт\стоп печати и т.п.)
- Возможность запрограммировать и сохранить внутреннее расписание, которое выполняется независимо от компьютера

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	10
Объем коробки, куб.м.	0.04413625
Вес коробки, кг	12.8
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	465x145x65 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	425x335x310 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309074155
Таможенный код	8544429090

Содержимое упаковки

EG-PMS2
Руководство пользователя
USB кабель
CD-диск с программным обеспечением
Power Manager для Windows

Сертификаты



Спецификация

Потребляемое напряжение: до 250 вольт переменного тока, 50-60 Герц

Максимальный потребляемый ток 10 А

Максимальный ток, потребляемый EG-PMS2 от компьютера через USB-порт: 350mA

Максимальное количество устройств EG-PMS2, подключенных к одному компьютеру ограничивается только числом USB-портов

Подключай и пользуйся

Возможности аппаратных расписаний.

Максимальное количество независимых расписаний 16.

Интервал времени между событиями от 1 минуты до 180 дней

Погрешность таймера: не более 3х секунд в день

Рабочая температура: 0-40 градусов Цельсия.

Размеры: 378 x 98 x 55 мм

Вес нетто не более 1.3 кг

Системные требования

Требуется компьютер с установленным Windows® 2000/XP/Vista/.
Windows 7/8 для работы с программным обеспечением Power Manager
Свободный USB-порт