

Programmeerbare stekkerdoos EG-PM2

- Dit is geen gewone stekkerdoos..Nee..De EG-PM2 is een geavanceerde stekkerdoos met uitgebreide mogelijkheden. Hij beschikt over vier stopcontacten die individueel aanen uitgeschakeld kunnen worden via een directe computerverbinding. Naast handmatige bediening, kun je schakelingen ook koppelen aan bepaalde acties of gebeurtenissen. Schakel bijvoorbeeld alleen de printer aan als je een printopdracht geeft, of schakel de scanner aan zodra Photoshop wordt geopend.
- Beheer eenvoudig je elektrische apparatuur
- Programmeer vier individuele stopcontacten via je PC
- Geavanceerde standby-killer voor computerapparatuur



Kenmerken

- Schakel individuele stopcontacten aan/uit vanaf de computer
- Schakel individuele stopcontacten aan/uit met een programmeerbare tijdschakelaar
- Koppel het inen uitschakelen van individuele stopcontacten aan bepaalde acties of gebeurtenissen, zoals het openen of sluiten van programma's, of het starten en afsluiten van Windows
- De instellingen van de tijdschakelaar blijven actief als de gekoppelde PC tijdelijk uitgeschakeld is.
- Kindveilige stopcontacten
- Montagegaten, voor eenvoudige wandmontage

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	10
Volume doos/CUM	0.0459885
Gewicht doos/kg	12.8
Afmetingen productverpakking LxBxH:	465x145x65 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	430x345x310 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309075565
Douanecode	8544429090

Inhoud verpakking

EG-PM2
User manual
USB cable
CD with Power Manager software for Windows

Specificaties

Input voltage: up to 250 VAC, 50 – 60 Hz
Maximum load current: 10 A
Maximum power consumption: 3.5 W
Built-in power supply
Hardware schedule possibilities:
Maximum number of independent hardware schedules 16
Time interval between the events – from 1 minute to 180 days

Timer accuracy: not more than 2 seconds error per day
Working temperature range: 0 40 Celsius degrees
Dimensions: 378 x 98 x 55 mm
Net weight: up to 1 Kg

Certificaat/Certificaten

