Αυτόματος ρυθμιστής τάσης και σταθεροποιητής "Digital Series", 500VA

EG-AVR-D500-01



ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΜΥΝΑ

- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για τις οικιακές συσκευές

Χαρακτηριστικά

- Αυτόματος ρυθμιστή τάσης εξόδου, 500 VA AC (AVR) και σταθεροποιητής
- Καθαρό ημιτονοειδές κύμα AC
- Πλήρης μεταλλικό περίβλημα με οθόνη LED τάσης
- MCU ελεγχόμενο κύκλωμα, παρέχει ακρίβεια εξόδου
- Τεχνολογίας "Zero cross transfer"
- Υψηλή αποδοτικότητα τοροειδή μετασχηματιστή
- Πλήρης προστασία: υπέρταση, υπόταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση

Προδιαγραφές

AVR Τύπος: ρελέ μονοφασικό
Επιλέξιμες χρόνος καθυστέρησης: 6 s, 180 s
Input: AC 140 275 V, 50 Hz / 60 Hz ± 10%
Έξοδος: AC 230 V +10%/-13%, 50 Hz / 60 Hz
Προστασία: υπόταση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα
Υποδοχές: 1 x έξοδος Σούκο (CEE 7/4)
Συνθήκες λειτουργίας: 0 ° C ~ 40 ° C, σε υγρασία 10 ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση
Ισχύς: 500 VA (300 W)
Διαστάσεις: 210 x 140 x 118 χιλιοστά
Βάρος προϊόντος: 2,6 kg

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	6
Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM	0.057942
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	16.02
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	270x175x175 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	540x290x370 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309087131
Τελωνειακός κώδικας	8504408590

Περιεχόμενα συσκευασίας

AVR
Εγχειρίδιο χρήσης

Πιστοποιητικά

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588
www.energenie.com | postmaster@energenie.com