energenie

GREEN ENERGY FOR A BLUE PLANET

Інвертор для дому зі стабілізатором (AVR) та функцією управління батареєю, 800VA

EG-HI-PS800-01

- Легко з'єднується з будь-якою батареєю 12V для резервного живлення 24/7
- Захищає цінне і чутливе обладнання
- Чиста сінусоїда на виході.
- Ідеально підходить для роботи з соняшними панелями та з чутливою до сінусоїди апаратури

- Компактний і надійний ідеально підходить для дому та невеликого офісу

Особливості

- Домашній інвертор 800VA з чистою синусоїдою на виході
- Вбудований стабілізатор (AVR)
- Функція керування батареєю
- При під'єднанні зовнішньої батареї 12В виконує функцію ДБЖ з інвертором та керуванням батареєю
- Високий струм заряду (макс. 15 А), швидко заряджає батареї великої ємності
- Розумна технологія зарядки інтелектуальний зарядний пристрій для батарей
- Захист від короткого замикання, перевантаження, перенапруги або зниженої напруги

Пакування

Кількість в коробці, шт.	2
Об’єм коробки, куб. м	0.04907375
Вага коробки, кг	17.4
Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:	415x198x250 mm
Розмір коробки ДхШхВ:	430x415x275 mm
Країна виробник	CN
Штрих-код	8716309087254
Митний-код	8504408590

Комплектація

Home Inverter
User manual

Специфікація

UPS type: line interactive, pure sinewave
Input: AC 140 275V, 50Hz/60Hz ±10%
Output: AC 220 V ± 10 %, 50Hz/60Hz ±5 % (on battery)
Switching time: less than 4 ms
Battery: external, sealed lead-acid 12 VDC, up to 300 Ah (not included)

Charge time: up to 12 hours
Sockets: 2 x Schuko output (CEE 7/4)
Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing

Power: 800 VA (480 W)
Dimensions: 390 x 160 x 240 mm
Net weight: 8.0 kg

Сертифікати

Системні вимоги

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588
www.energenie.com | postmaster@energenie.com