



DC-AC 150 W car power inverter



- A 230 V power source in your car
- Practical USB port for charging mobile devices



DC-AC 150 W car power inverter



DC-AC 150 W car power inverter



- Specifications:**
- Input: 11 V - 15 V DC (car cigarette lighter)
 - Output: 230 V AC ± 10 % at 50 Hz (± 3 Hz), modified sine wave
 - Power output: 150 W continuous power (peak power 300 W)
 - USB power output: 5 V / 1 A
 - Recommended operating temperature: + 5 °C ... + 35 °C (max - 15 °C ... + 50 °C)
 - Material: aluminium and plastic
 - Cable: 600 mm (Cigarette lighter cable, 1.5 sq.mm)
 - Dimensions: 150 mm x 70 mm x 70 mm
 - Net weight: 470 g

- Package contents:**
- Car power inverter
 - User manual
-

All brands and logos are registered trademarks of their respective owners.

**12 V του μετατροπέα
ρεύματος αυτοκινήτου, 150 W**

- 150 Watt omvormer met één stopcontact
- Geschikt voor het eenvoudig aansluiten van allerlei elektrische apparaten (max. 150 Watt).
- Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting plus ingebouwde koelventilator zorgen voor een stabiele werking
- LED statusindicator
- Eenvoudig verwisselbare zekering

Auto Gleichstrom-Wechselstrom-Konverter, 12 V DC / 150 W

- Ermöglicht eine 230 V Wechselspannung-Steckdose in Ihrem Auto
- Nutzung für jeglichen Betrieb von Wechselspannungsgesätzen, bis zu einer Leistung von 150 W; Notebooks, Ladegeräte für Handy oder Kameras und andere elektrische Geräte
- Überlast- und Kurzschlusssicherung sowie ein eingebauter Kühllüfter, liefern ein stabiles Netzteil
- LED-Statusanzeige
- Austauschbare Sicherung

12 V Car power inverter, 150 W

- Single socket 150 W car power inverter
- Allows to connect any AC powered electronics (max. 150 W), like notebooks, chargers of mobile phones/cameras, electrical tools etc.
- Overload- and short-circuit protection, plus a built-in cooling fan provide a stable power supply
- LED status indicator
- Replaceable fuse

→ Сменный плавкий предохранитель

→ Светодиодная индикация

→ Автомобильный инвертор 150 Ватт

→ Источник переменного тока 220 В в Вашей машине:

→ Подходит для бытовой электроники с потреблением до 150 Ватт: ноутбуков, зарядных устройств телефонов, фотокамер, для пылесосов, электроинструментов и пр.

→ Защита от перегрузок, короткого замыкания и возникновения вентильного охлаждения обеспечивают безопасное питание Вашего устройства

→ Светодиодная индикация

→ Сменный плавкий предохранитель