



DC-AC 150 W car power inverter



- A 230 V power source in your car
- Practical USB port for charging mobile devices



DC-AC 150 W car power inverter



DC-AC 150 W car power inverter



All brands and logos are registered trademarks of their respective owners.

Specifications:

- Input: 11 V - 15 V DC (car cigarette lighter)
- Output: 230 V AC ± 10 % at 50 Hz (± 3 Hz), modified sine wave
- Power output: 150 W continuous power (peak power 300 W)
- USB power output: 5 V / 1 A
- Recommended operating temperature: + 5 °C ... + 35 °C (max - 15 °C ... + 50 °C)
- Material: aluminium and plastic
- Cable: 600 mm (Cigarette lighter cable, 1.5 sq.mm)
- Dimensions: 150 mm x 70 mm x 70 mm
- Net weight: 470 g

Package contents:

- Car power inverter
- User manual



12 V του μετατροπέα ρεύματος αυτοκινήτου, 150 W

150 Watt omvormer met één stopcontact
Geschikt voor het eenvoudig aansluiten van allerlei elektrische apparaten (max. 150 Watt).
Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting plus ingebouwde koelventilator zorgen voor een stabiele werking
LED statusindicator
Eenvoudig verwisselbare zekering

Auto Gleichstrom-Wechselstrom-Konverter, 12 V DC / 150 W

Ermöglicht eine 230 V Wechselspannung-Steckdose in Ihrem Auto
Nutzung für jeglichen Betrieb von Wechselspannungsgesätzen, bis zu einer Leistung von 150 W; Notebooks, Ladegeräte für Handy oder Kameras und andere elektrische Geräte
Überlast- und Kurzschlusssicherung sowie ein eingebauter Kühllüfter, liefern ein stabiles Netzteil
LED-Statusanzeige
Austauschbare Sicherung

12 V Car power inverter, 150 W

Single socket 150 W car power inverter
Allows to connect any AC powered electronics (max. 150 W), like notebooks, chargers of mobile phones/cameras, electrical tools etc.
Overload- and short-circuit protection, plus a built-in cooling fan provide a stable power supply
LED status indicator
Replaceable fuse

Автомобильный инвертор 150 Ватт

Источник переменного тока 220 В в Вашей машине:
Одноразовный 150-ватный инвертор подходит для бытовой электроники с потреблением до 150 Ватт: ноутбуков, зарядных устройств телефонов, фотокамер, для пылесосов, электрострументов и пр.
Защита от перегрузок, короткого замыкания и вентиляционный вентилятор обеспечивают безопасное питание Вашего устройства
Сетевая индикация
Сменный плавкий предохранитель