

## Источник бесперебойного питания 1200 Вольт-ампер с регулятором напряжения (AVR) и USB-интерфейсом

UPS-PC-1202AV



### ПОЛНАЯ ЗАЩИТА.

- Обеспечивает бесперебойное питание предотвращает потерю данных
- Защищает ваше высокочувствительное и ценное оборудование.
- Компактное и надежное идеально для дома и небольшого офиса.

### Особенности

- Автоматический регулятор выходного напряжения (AVR)
- USB-интерфейс для управления и индикации
- Светодиодная индикация статуса
- Защита от коротких замыканий
- Защита от выбросов напряжения, помех и молний
- Звуковое и визуальное оповещение о событиях
- Защита батареи от перезаряда и глубокого разряда
- Защищенный от помех телефонный/модемный разъем

### Упаковка

Кол-во в коробке, шт	2
Объем коробки, куб.м.	0.0465
Вес коробки, кг	22.54
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ	390x185x295 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	400x375x310 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309047814
Таможенный код	8504408490

### Содержимое упаковки

UPS  
Силовой кабель  
USB-кабель  
CD-диск с программным обеспечением  
Запасной предохранитель

### Спецификация

UPS тип: линейный интерактивный  
Используемое напряжение 220V±25% переменного тока, 50Гц/60Гц ±10%  
Исходящее напряжение: 220V±10% переменного тока, 50Гц/60Гц ±0.5% (от аккумулятора)  
Время включения: не более 5 миллисекунд  
Время работы от аккумулятора: 8...20минут (зависит от нагрузки)  
Battery: герметичные свинцово-кислотное 12В/7Ач x 2шт.

Время зарядки: до 12 часов.  
Розетки: Тип-Евро, 1 входная, 3 выходные (С13 / Shuko опционально); телефонная RJ11x2шт.

### Системные требования

Программное обеспечение совместимо с Windows Vista, Windows 7 and Windows 2008.

### Сертификаты

