Automatyczny regulator i stabilizator napięcia AC, LED, 220V AC, 500VA

EG-AVR-0501

MULTI OCHRONA

- Chroni Twój cenny sprzet
- Chroni użytkowników

Cechy produktu

- Automatyczny regulator napiecia (AVR) i stabilizator.
- Urzadzenie podaje czysta forme sinusoidy.
- Ledowy wskaźnik stanu.
- Ochrona przed: zwarciem, nadmiernym napieciem, przeciażeniem, przegrzaniem

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	8
Objętość kartonu	0.048
Waga kartonu, kg	18
Wymiary opakowania:	190x180x175 mm
Wymiary kartonu DxSxW	390x365x340 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309068727
Kod celny	8504408590

Certyfikaty

Specyfikacja

Technologia:transformator typu przepływowego
Napiecie wejściowe: 140 ... 270 V AC
Czestotliwość wejściowa: 50 Hz
Napiecie wyjściowe: 220 V AC ± 8%, sinusoidalny kształt fali

Moc wyjściowa: 500VA (300W)
Skuteczność: 98%
Gniazda wejściowe: IEC i gniazdo wyjściowe IEC z zasilaniem przewodu Schuko
Faza: jednofazowy
Wyświetlacz: LED Rodzaj
Zabezpieczenie przeciwzwarciowo-przepieciowe: bezpiecznik automatyczny

Temperatura pracy: 0 ... 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania: od -15 ... 45 stopni Celsjusza

Wilgotność wzgledna podczas pracy: 10 ... 102% RH, bez kondensacji

Przewód zasilajacy: 1,2 m
Wymiary: 130 x 140 x 123 mm
Waga netto: 2.15 kg

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.
Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588
www.energenie.com | postmaster@energenie.com