

Αυτόματος ρυθμιστής τάσης AC και σταθεροποιητής, LED, 220V AC, 1000 VA

EG-AVR-1001

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΜΥΝΑ

- Προστατεύει τον πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Προστατεύει τον χρήστη



Χαρακτηριστικά

- Αυτόματος ρυθμιστής AC τάσης εξόδου (AVR) και σταθεροποιητής
- Καθαρή ημιτονοειδής κυματομορφή AC
- Ένδειξη κατάστασης LED
- Προστασία: υπέρταση, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	8
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.048
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	23
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	1900x1600x1700 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	395x360x335 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309068741
Τελωνειακός κώδικας	8504408590

Πιστοποιητικά



Προδιαγραφές

Τεχνολογία: μετασχηματιστής, τύπος ρελέ
Τάση εισόδου: 140 ... 270 V AC
Συχνότητα εισόδου: 50 Hz
Τάση εξόδου: 200 ... 240 V AC, μορφή ημιτονοειδούς κύματος
Ισχύς εξόδου: 1000 VA (600 W)
Απόδοση: 98 %
Υποδοχές: Είσοδος IEC και υποδοχή εξόδου IEC με καλώδιο τροφοδοσίας εισόδου Schuko
Φάση: μονοφασική
Οθόνη: Τύπος LED
Προστασία κυκλώματος: διακόπτης κυκλώματος
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ... 40 βαθμοί Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15 ... 45 βαθμοί Κελσίου
Σχετική υγρασία λειτουργίας: 10 ... 102 %RH, χωρίς συμπύκνωση

Καλώδιο τροφοδοσίας: 1,2 μ
Διαστάσεις: 130 x 140 x 123 mm
Καθαρό βάρος: 2,85 kg