Automatische spanningsregelaar, 1000 VA

EG-AVR-1001



- Bescherm je waardevolle apparatuur en jezelf!

Kenmerken

- Automatische AC spanningsregelaar en stabilisator (AVR)
- Zorgt voor een perfecte sinusoïde wisselspanning
- Biedt bescherming tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting
- LED status indicator

Specificaties

Technology: transformer, relay type
Input voltage: 140 ... 270 V AC
Input frequency: 50 Hz
Output voltage: 200 ... 240 V AC, sinusoidal wave form
Output power: 1000 VA (600 W)
Efficiency: 98 %
Sockets: IEC input and IEC output socket with Schuko input power cord

Phase: single phase
Display: LED type
Circuit protection: circuit breaker
Operating temperature: 0 ... 40 Celsius degrees
Storage temperature: -15 ... 45 Celsius degrees
Operating relative humidity: 10 ... 102 %RH, non-condensing

Power cord: 1.2 m
Dimensions: 130 x 140 x 123 mm
Net weight: 2.85 kg

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	8
Volume doos/CUM	0.048
Gewicht doos/kg	23
Afmetingen productverpakking LxBxH:	1900x1600x1700 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	395x360x335 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309068741
Douanecode	8504408590

Certificaat/Certificaten

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588
www.energenie.com | postmaster@energenie.com