

Automatyczny regulator i stabilizator napięcia AC, LED, 220V AC, 1000VA

EG-AVR-1001

MULTI OCHRONA

- Chroni Twój cenny sprzęt
- Chroni użytkowników



Cechy produktu

- Automatyczny regulator napięcia (AVR) i stabilizator.
- Urządzenie podaje czystą formę sinusoidy.
- Ledowy wskaźnik stanu.
- Ochrona przed: zwarcie, nadmiernym napięciem, przeciążeniem, przegrzaniem

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	8
Objętość kartonu	0.048
Waga kartonu, kg	23
Wymiary opakowania:	1900x1600x1700 mm
Wymiary kartonu DxSxW	395x360x335 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309068741
Kod celny	8504408590

Certyfikaty



Specyfikacja

Technologia: transformator, typ przekaźnika

Napięcie wejściowe: 140 ... 270 V AC

Częstotliwość wejściowa: 50 Hz

Napięcie wyjściowe: 220 V AC $\pm$ 8%, postać fali sinusoidalnej

Moc wyjściowa: 1000 VA (600 W)

Wydajność: 98%

Gniazda: wejście IEC i gniazdo wyjściowe IEC z przewodem wejściowym Schuko

Faza: jednofazowa

Wyświetlacz: typ LED

Zabezpieczenie obwodu: przerywacz obwodu

Temperatura pracy: 0 ... 40 stopni Celsjusza

Temperatura przechowywania: -15 ... 45 stopni Celsjusza

Wilgotność względna podczas pracy: 10 ... 102% RH, bez kondensacji

Przewód zasilający: 1,2 m

Wymiary: 130 x 140 x 123 mm

Waga: 2,85 kg