

## Προγραμματιζόμενο strip ισχύος EnerGenie

EG-PM2

### YOUR SWITCH IS MY COMMAND

- Το EG-PM2 είναι strip εξόδου ισχύος με προηγμένα χαρακτηριστικά διαχείρισης ισχύος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις 4 υποδοχές χειροκίνητα μέσω του υπολογιστή σας, με χρονοδιακόπτη ή με προγραμματιζόμενα ειδικά συμβάντα (π.χ. ενεργοποίηση του σαρωτή μου κάθε φορά που ξεκινώ το Photoshop ή ενεργοποίηση του εκτυπωτή μόνο όταν εκτυπώνω πραγματικά)
- Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές σας στο σπίτι ή από το γραφείο
- Προγραμματίστε τέσσερις υποδοχές μεμονωμένα μέσω του υπολογιστή ή του φορητού σας υπολογιστή
- Ένας προηγμένος διαχειριστής για περιφερειακά υπολογιστών



### Χαρακτηριστικά

- Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τις μεμονωμένες υποδοχές χειροκίνητα από τον υπολογιστή σας
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μεμονωμένων υποδοχών μέσω προγραμματιζόμενου χρονοδιακόπτη
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μεμονωμένων υποδοχών κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο συμβάν λογισμικού (π.χ. εκκίνηση / κλείσιμο λογισμικού Windows / άλλου λογισμικού, εκκίνηση και ολοκλήρωση εκτύπωσης του λογισμικού εκτύπωσης κλπ)
- Οι χρονομετρητές παραμένουν ενεργοί ακόμη και όταν ο διαχειριστής του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένος
- Υποδοχές προστασίας παιδιών
- Με οπές τοποθέτησης

### Συσκευασία

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ      | 10             |
| Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM            | 0.0459885      |
| Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg             | 12.8           |
| Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH: | 465x145x65 mm  |
| Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:     | 430x345x310 mm |
| Χώρα προέλευσης                     | CN             |
| Barcode                             | 8716309075565  |
| Τελωνειακός κώδικας                 | 8544429090     |

### Περιεχόμενα συσκευασίας

EG-PM2  
Εγχειρίδιο χρήστη  
καλώδιο USB  
CD με λογισμικό Power Manager για Windows

### Πιστοποιητικά



### Προδιαγραφές

Τάση εισόδου: μέχρι 250 VAC, 50 60 Hz  
Μέγιστο ρεύμα φορτίου: 10 A  
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 3,5 W  
Ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος  
Δυνατότητες προγράμματος υλικού:  
Μέγιστος αριθμός ανεξάρτητων προγραμμάτων υλικού 16  
Χρονικό διάστημα μεταξύ των συμβάντων από 1 λεπτό έως 180 ημέρες

Ακρίβεια χρονοδιακόπτη: όχι περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα σφάλμα ανά ημέρα  
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 40 βαθμούς Κελσίου  
Διαστάσεις: 378 x 98 x 55 mm  
Καθαρό βάρος: έως 1 Kg