

Программируемый электрический удлинитель

EG-PM2

- Управление выключателем.
- EG-PM2 это программируемый с помощью компьютера удлинитель питания с управлением нагрузкой. Он позволяет индивидуально переключать нагрузку в розетках, до 4 штук.



Особенности

- Ручное включение и выключение розеток при помощи управляющей программы на компьютере
- Включение и выключение розеток по заданному расписанию
- Включение и выключение розеток в зависимости от событий, происходящих на компьютере (старт/выключение Windows или других программ, старт/стоп печати и т.п.)
- Возможность запрограммировать и сохранить внутреннее расписание, которое выполняется независимо от компьютера
- Розетки с защитными шторками

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	10
Объем коробки, куб.м.	0.0459885
Вес коробки, кг	12.8
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	465x145x65 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	430x345x310 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309075565
Таможенный код	8544429090

Содержимое упаковки

Устройство EG-PM2
Руководство пользователя
USB кабель
CD диск с программным обеспечением
Power Manager для Windows

Сертификаты



Спецификация

Потребляемое напряжение: до 250 вольт переменного тока, 50-60 Герц

Максимальный потребляемый ток 10 А

Максимальная потребляемая мощность: 3,5 Ватт

Встроенный источник питания.

Возможности аппаратных расписаний.

Максимальное количество независимых расписаний 16.

Интервал между событиями от 1й минуты до 180 дней.

Погрешность таймера не более 2х секунд в день.

Рабочая температура: 0-40 градусов Цельсия.

Размеры: 378x98x55 мм

Вес нетто: около 1 кг.