

Omvormer voor in de auto, 300 W

EG-PWC-032

- Geschikt voor het eenvoudig aansluiten van allerlei elektrische apparaten van max. 300 Watt, zoals notebooks, opladers van telefoons, elektrisch gereedschap, etc.
- Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting plus ingebouwde koelventilator zorgen voor een stabiele werking
- LED statusindicator
- Eenvoudig verwisselbare zekering



Kenmerken

- 300 Watt omvormer met één stopcontact
- Geschikt voor het eenvoudig aansluiten van allerlei elektrische apparaten (max. 300 Watt), zoals notebooks, opladers van telefoons, elektrisch gereedschap, etc.
- Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting plus ingebouwde koelventilator zorgen voor een stabiele werking
- LED statusindicator
- Eenvoudig verwisselbare zekering

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	10
Volume doos/CUM	0.03159
Gewicht doos/kg	11.84
Afmetingen productverpakking LxBxH:	210x155x70 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	450x390x180 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309075923
Douanecode	8504408590

Inhoud verpakking

Omvormer
Stroomkabel voor sigarettenaansteker
stroomkabel met krokodilklampen
Handleiding

Specificaties

Input: 11-15 VDC (car cigarette lighter or accumulator directly)

Output: 230 VAC $\pm 10\%$ at 50 Hz ($\pm 3\text{Hz}$), modified sine wave

Power output: 300 W continuous power (peak power 600 W)

USB power output: 5 V / 1 A

Recommended operating temperature: $+5\ldots+35^\circ\text{C}$ (max $-15\ldots+50^\circ\text{C}$)

Material: aluminium and plastic

Cable: 600 mm (power x 2, 5 sq.mm), 0.55 m (cigarette lighter cable, 1.5 sq. mm)

Dimensions: 180 x 100 x 60 mm

Net weight: 760 g

Systeemvereisten

Safety precautions:

A car cigarette lighter normally provides power up to 240 W. If your electrical equipment consumes more than 150 W make sure the cigarette lighter does not get hot, otherwise reconnect the inverter to car's accumulator directly, being careful with the polarity.

Certificaat/Certificaten

