

Автомобильный инвертор 300 Ватт EG-PWC-032 подключается к напряжению в 12 ВОЛЬТ

EG-PWC-032



ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

- Источник питания 230 вольт в Вашем автомобиле
- Практичный USB-порт для зарядки мобильных устройств

Особенности

- Источник переменного тока 220 В в Вашей машине: однорозеточный 300-ваттный инвертор
- Подходит для бытовой электроники с потреблением до 300 Ватт: ноутбуков, зарядных устройств телефонов, фотокамер, для пылесосов, электроинструментов и пр.
- Защита от перегрузок, короткого замыкания и встроенный вентилятор охлаждения обеспечивают надежное питание Вашим устройствам
- Светодиодная индикация
- Сменный плавкий предохранитель

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	10
Объем коробки, куб.м.	0.03159
Вес коробки, кг	11.84
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	210x155x70 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	450x390x180 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309075923
Таможенный код	8504408590

Содержимое упаковки

Автомобильный инвертор
Кабель для подключения в прикуриватель
Кабель, типа "крокодил" для подключения к аккумулятору
Руководство пользователя
Сертификаты



Спецификация

Входное напряжение: 11...15 V постоянного тока, подключение через прикуриватель или непосредственно к аккумулятору)

На выходе: 230VAC +/-10%, 50+/-3Гц, аппроксимированная синусоида

300 Вт номинальная мощность, достижение максимума в 600 Вт на короткое время

USB порт: 5 В с током до 1 А

Рабочая температура: -5...+35 °C (максимальные температуры -15 + 50 °C)

Материал: алюминий и пластик

Кабель: 60 см (кабель в прикуриватель сечением 1,5мм2)

Размеры: 180 x 100 x 60 мм

Вес: 760 г

Системные требования

Меры предосторожности:

Обычно автомобильный прикуриватель обеспечивает мощность до 240 Вт. Если ваше электронное устройство требует более 150Вт, убедитесь в том, что прикуриватель не перегревается. В противном случае,