

Автомобильный инвертор 1200 Ватт EG-PWC-035

EG-PWC-035

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

- Источник питания 230 вольт в Вашем автомобиле
- Практичный USB-порт для зарядки мобильных устройств



Особенности

- Источник переменного тока 220 В в Вашей машине: 1200-ваттный двухрозеточный инвертор
- Подходит для бытовой электроники с потреблением до 1200 Ватт: ноутбуков, зарядных устройств телефонов, фотокамер, для пылесосов, электроинструментов и пр.
- Защита от перегрузок, короткого замыкания и встроенный двойной вентилятор охлаждения обеспечивают надежное питание Вашим устройствам
- Светодиодная и звуковая индикация
- Сменный плавкий предохранитель

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	5
Объем коробки, куб.м.	0.045725
Вес коробки, кг	13.33
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	290x220x115 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	590x310x250 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309075954
Таможенный код	8504408590

Содержимое упаковки

Автомобильный инвертор
Кольцевые срочные силовые кабели
Кабель, типа "крокодил" с заземлением
для подключения к аккумулятору
Руководство пользователя

Спецификация

Входное напряжение: 11...15 VDC, только от аккумулятора!

На выходе: 230VAC +/-10%, 50+/-3Гц, аппроксимированная синусоида

800 Вт номинальная мощность, достижение максимума в 1200 Вт на короткое время

USB порт: 5 В с током до 1 А

Рабочая температура: +5 +35°C максимально допустимая

-15...50 °C

Материал: алюминий и сталь

Кабель: 48 см (силовой 12 мм²) и 1м (земля 0,75мм²)

Размеры: 237 x 165 x 70 мм

Вес: 1975 г

Системные требования

Меры предосторожности:

Обычно автомобильный прикуриватель обеспечивает мощность до 240 Вт. Если ваше электронное устройство требует более 150Вт, убедитесь в том, что прикуриватель не перегревается. В противном случае, переключите инвертор напрямую в автомобильный аккумулятор, уделяя особое внимание полярности.

Сертификаты

