Програмована через WiFi розетка живлення з вбудованою функцією WiFi- репитера

EG-PM1W-001



YOUR SWITCH IS MY COMMAND

- EG-PM1W-001 is an easy to use WiFi Smart Home socket with powerful power management options. It enables you to switch the socket on or off via your home WiFi, Internet, by timer schedule, or by programmable special software events (eg: switch on my scanner whenever I start Photoshop, or have my printer switched on only when I really print). With your free personal user account on EnerGenie.com you can manage your EG-PM1W-001 via Internet from all over the world. The practical and easy to use PowerMan app allows you to control the socket from your smartphone.

- Stay in control of all your electric appliances
- Simply switch devices on or off with your smart phone or tablet

- Built-in WiFi repeater function –Optimal WiFi coverage ensured

Особливості

- Програмована через WiFi розетка живлення з вбудованою функцією WiFiрепитера
- Вмикання та вимикання розетки за допомогою керуючої програми на комп'ютері , планшеті або смартфоні
- Перемикання розетки за заданим розкладом
- Включення і виключення розетки залежно від подій , що відбуваються на комп'ютері (старт/вимикання Windows або інших програм , старт/стоп друку тощо)
- Мережевий WiFi інтерфейс дозволяє продукту бути підключеним безпосередньо до локальної мережі і управлятися з будь-якого комп'ютера в Інтернет через програму Інтернетбраузера

Специфікація

Interface: Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n protocols up to 300 Mbps

WLAN repeater mode
Input voltage: up to 250 VAC, 50 – 60 Hz
Maximum load current: 16 A
Maximum power consumption: 2.5 W
Hardware schedule possibilities:
Maximum number of independent hardware schedules 45
Time interval between the events – from 1 minute to 180 days

Loop period indays, hours, minutes or seconds (single loop period per socket)
Timer accuracy: not more than 2 seconds error per day
Clock synchronisation with NTP server
Dimensions: 108 mm x 76 mm x 55 mm
Net weight: 0.15 kg

Пакування

Кількість в коробці, шт.	20
Об'єм коробки, куб. м	0.02634825
Вага коробки, кг	5.1
Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:	80x95x160 mm
Розмір коробки ДхШхВ:	430x285x215 mm
Країна виробник	CN
Штрих-код	8716309076555
Митний-код	8544429090

Комплектація

EG-PM1W-001
User manual and Quick installation guide
CD with Power Manager software for Windows

Сертифікати

Системні вимоги

Local area network with a WLAN switch/router
Any Internet-enabled computer connected to the local area network
Computer running Windows® 2000/XP/Vist/Windows 7/8 is required for using the Power Manager software (use of this software is not compulsory)

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588
www.energenie.com | postmaster@energenie.com