energenie

GREEN ENERGY FOR A BLUE PLANET

Программируемый фильтр питания с WiFi интерфейсом

EG-PMS2-WLAN

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПО КОМАНДЕ.

- EG-PMS2-WLAN это продвинутый сетевой фильтр с фукцией управления питанием. Предоставляет возможность индивидуального управления каждой из 4х розеток через локальную WiFi сеть или через интернет согласно расписанию или путем программирования специальных событий, например: включить сканер, когда я загружаю фотошоп или включать принтер тогда, когда я отправляю что-то на печать. Используя свою персональную страничку на сайте Energenie.com, вы можете управлять своим сетевым фильтром EG-PMS2-WLAN через интернет из любой точки мира, даже при помощи Вашего смартфона

- Контролируйте все электрические приборы в доме и в офисе.
- Программируйте все четыре розетки индивидуально через беспроводную локальную сеть или интернет

Особенности

- Ручное включение и выключение электрических розеток при помощи управляющей программы на компьютере
- Включение и выключение розеток по заданному аппаратному расписанию
- Включение и выключение розеток в зависимости от событий, происходящих на компьютере (старт/выключение Windows или других программ, старт печати...)
- Сетевой интерфейс WiFi и встроенный WEB-сервер позволяет продукту быть подключенным непосредственно к локальной сети и управляться с любого компьютера в Интернет (браузером или с установленным программным обеспечением Power manager)

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	10
Объем коробки, куб.м.	0.04545375
Вес коробки, кг	12.47
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	400x140x60 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	425x345x310 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309076784
Таможенный код	8536301090

Содержимое упаковки

EG-PMS2-LAN
USB кабель
WLAN антенна
Руководство пользователя и руководство по быстрому подключению
CD-диск с программным обеспечением Power Manager для Windows

Сертификаты

Спецификация

Потребляемое напряжение: до 250 вольт переменного тока, 50-60 Герц

Максимальный потребляемый ток 10 А
Максимальная подключаемая мощность 2,5 киловатт
Сетевой фильтр. Тип 3.
Встроенный источник питания
Длина кабеля 1,8м
Беспроводной интерфейс: IEEE 802.11 b/g
Возможно встроенное расписание
Максимальное количество независимых расписаний 45 для каждой розетки
Время устанавливатся с точностью до секунды
Возможна комбинация периодических и разовых событий
Погрешность таймера не более 2 секунд в день в случае отсутствия отключений питания. При отключениях питания возможны дополнительно 2 секунды ошибки на каждое отключение.

Использовать только в помещении
Размеры: 378 x 98 x 55 мм
Вес нетто не более 1.0 кг

Системные требования

Локальная сеть с беспроводным переключением и маршрутизатором. Программное обеспечение Windows® 2000/XP/Vist/Windows 7/8 требуется для использования программного обеспечения Power Manager (использование именно этого программного обеспечения

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588
www.energenie.com | postmaster@energenie.com